



ПАСПОРТ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК CREATIVO: TB1-25W-420x130-3000K

Содержание

1. Общий вид.....	2
2. Применение.....	2
3. Технические характеристики.....	2
4. Комплект поставки.....	3
5. Правила транспортирования, хранения и ремонта светильников.....	3
6. Правила эксплуатации и установки.....	3
7. Требования по технике безопасности и монтажу.....	4
8. Гарантийные обязательства.....	4
9. Маркировка продукции.....	4
10. Свидетельство о приеме.....	5



1. Общий вид





2. Применение

Накладной светодиодный светильник Creativo предназначен для решения задач интерьерного и архитектурного освещения. Степень защиты корпуса позволяет использовать его как внутри помещений, так и снаружи.

3. Технические характеристики

Входное напряжение, В (50/60 Гц)	176-264
Потребляемая мощность, Вт	25
Световой поток не менее, лм	2420
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи (CRI)	≥80
Светодиоды	COB
Коэффициент мощности	>0,5
Коэффициент пульсации не более, %	1
Материал корпуса	сталь/алюминий
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Угол излучения	120°
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Срок службы не менее, ч	60000
Степень защиты	IP65



Тип монтажа	накладной
Габаритные размеры, мм	420x128x120
Масса, кг	1,1

Светильники соответствуют требованиям ГОСТ Р 55705-2013, ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22), ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р 54350-2015, а также ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

4. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Транспортная картонная тара/индивидуальная упаковка, шт.	1/2
Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м ³	2,55/470*160*150/0,011

5. Правила транспортирования и хранения

5.1 Продукция транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.2 Хранение продукции производится на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.



6. Правила эксплуатации и установки

6.1 Эксплуатация изделий производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

6.2 Запрещается эксплуатация изделия, имеющего механические повреждения.

6.3 При загрязнении чистку следует осуществлять сухой или слегка влажной мягкой тканью, смоченной в водном растворе, при отключенном питании. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

6.4 Требования к качеству изделия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, сертифицированы.



7. Требования по технике безопасности и монтажу

7.1 Монтаж светильника осуществляется электротехническим персоналом III квалификационной группы.

7.2 Распакуйте светильник, проведите осмотр и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

7.3 Подключение светильника выполнять монтажным кабелем сечением не менее 1,5 мм, подключить питающие провода к сети переменного тока, тщательно их изолировать либо использовать клеммную колодку.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи в розничной сети, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

8.2 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте или на упаковке.

8.3 При не соблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

8.4 Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется изделие, и вследствие вмешательства третьих лиц.

8.5 Для ремонта изделия в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.

8.6 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений и нарушений целостности пломб.

8.7 Ремонт изделий производится на заводе или в сервисных центрах сертифицированных производителем.

8.8 Гарантийные обязательства недействительны, если изменён или удалён серийный номер изделия, имеются нарушения гарантийных пломб, этикеток и маркировок, а также при отсутствии упаковки, при обнаружении следов самостоятельного ремонта или модернизации изделий, при нарушении правил использования товара, либо утери гарантийного талона или документов подтверждающих покупку.

8.9 Доставку изделия в сервисные центры покупатель осуществляет своими силами.

9. Маркировка продукции

Creativo: TB1-AAA-BBBxCCC-DDDDDD



Creativo – серия

TB1 – модель

AAA – мощность

BBBxCCC – размеры, мм

DDDDDD – цветовая температура, К



10. Свидетельство о приеме

10.1 Изделие соответствует всем выше перечисленным нормативным документам и признано годным к эксплуатации.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска _____

Заводской номер _____

Дата продажи " ____ " _____ 20 ____ г.

Продавец _____
(подпись, расшифровка подписи, печать)